8023-ISR017

Contatto a filo per la protezione di tapparelle e serrande avvolgibili. Il dispositivo è quanto di più sicuro, in termini di realizzazione e sicurezza, il mercato possa offrire. L'azionamento del microswitch avviene attraverso un leveraggio (brevettato) che chiude ed apre il microswitch in maniera infallibile evitando la condizione di stallo che normalmente può verificarsi in mancanza di questo accorgimento. La camma interna è realizzata in policarbonato ed il rullino di scorrimento del filo è in Delrin e scorre su un rullino in acciaio lappato.
Per semplificare l'operazione di installazione/manutenzione, l'apparecchiatura dispone di guide laterali su cui possono essere alloggiate le slitte di fissaggio (opzionale) art. 1829-LESW/ST che permettono la regolazione per trovare l'esatta posizione di passaggio del cordino.
Provvisto di morsettiera per il collegamento dei due cavi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Sistema di rilevazione: microswitch Omron con contatti dorati azionato da meccanismo brevettato
- Tipo di contatto: in quiete
- Durata impulso: 4 ms ÷ 6 ms
- Materiale corpo: ABS
- Materiale camma: policarbonato
- Materiale rullino: Derlin su acciaio
- Materiale cavo: nylon
- Connessione: 2 morsetti
- Lunghezza utile del cordino: 2,9 m ÷ 3,1 m
- Temperatura di esercizio: - 10°C ~ + 55°C
- Dimensioni: 109 x 90 x 14 mm

8025-ISA004

Scheda contaimpulsi per rivelatore di movimento a fune per tapparelle e per sensori inerziali. Ingresso per un sensore o più sensori collegati in serie tra loro. La selezione di utilizzo contatto a fune o inerziale, avviene tramite ponticelli, così come la selezione del numero degli impulsi in caso di contatto per tapparelle. La regolazione della sensibilità in caso di collegamento di sensore inerziale è invece con potenziometro. Non possono essere collegati simultaneamente contatti per tapparelle e contatti inerziali. Fornita di pratico supporto in plastica per il fissaggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 11 ÷ 15 Vcc
- 1 ingresso sensore
- Scambio relè: C NC NA max 1A a 24 Vcc;
  Corrente sulla linea: 1 mA a 13,8 Vcc
- Regolazione sensibilità per sensore inerziale tramite potenziometro
- Regolazione degli impulsi per contatto a fune (1-2-3-5-7-9) tramite ponticelli
- Dimensioni: 75 x 56 x 25 mm

ACCESSORI DISPONIBILI • PAG. 47

- **1829-LESW/ST -** Slitte di fissaggio