

UTKRL04V12 <


Circuito con 4 relè di scambio 3A. Tensione di funzionamento 12Vcc. Led di segnalazione di attivazione del relè. Corrente minima di assorbimento 23mA/interfaccia. Comando selezionabile positivo/negativo.

> CARATTERISTICHE:

Nr. interfacce	4 contatti scambio
Tensione di lavoro max	13,8Vcc
Corrente max assorbita	23 mA
Dimensioni	mm 77 x 55 x 20
Contatto di allarme	NA/NC 3 A 28Vcc max
Confezione	5 pz
Temperatura di funzion.:	+5°C / + 50°C

> ALTRI MODELLI:

UTKRL04V24	con 4 relè a 24Vcc 3A
------------	-----------------------



UTKRLA02V12 <


Circuito con relè a doppio scambio 3A. Ingresso a comando positivo o negativo. Amplificazione del segnale di ingresso per l'utilizzo con uscite di tipo open collector. Tensione di funzionamento 12Vcc

> CARATTERISTICHE:

Nr. interfacce	1 scambio
Tensione di lavoro max	13,8Vcc
Corrente max assorbita	18,5 mA
Dimensioni	mm 62 x 40 x 12
Contatto di allarme	NA/NC 1 A 30Vcc max
Confezione	5 pz
Temperatura di funzion.:	+5°C / + 50°C

> ALTRI MODELLI:

UTKRLA02V24	con relè a 24Vcc doppio scambio 3A
-------------	------------------------------------



UTKRL01V12A03H <

Circuito con relè di scambio 3A 250Vac. Tensione di funzionamento 12Vcc. Led di segnalazione di attivazione del relè. Corrente di assorbimento 42,5mA.

> CARATTERISTICHE:

Nr. interfacce	1 scambio
Tensione di lavoro max	13,8Vcc
Corrente max assorbita	42,5 mA
Dimensioni	mm 65 x 26,5 x 20
Contatto di allarme	3A 250Vac
Confezione	5 pz
Temperatura di funzion.:	+5°C / + 50°C

> ALTRI MODELLI:

UTKRL01V24A03H	con relè a 24Vcc 3A 250Vac
----------------	----------------------------

