

# FC-171-002

## Base wireless per avvisatore (Rossa)

### Generale

La base wireless FC-171-002 è dotata di un involucro di colore rosso e viene utilizzata con gli avvisatori della serie Fusion. La base è idonea ad installazioni all'interno.

La base wireless per avvisatore risulta semplice e veloce da installare e permette l'indirizzamento univoco del dispositivo ottico acustico con la centrale di controllo.

### La gamma

La serie Fusion include:

- Rivelatori ottici di fumo
- Rivelatori termici classe A1R
- Rivelatori termici classe CS
- Sirene di allarme rosse e bianche
- Combinazione di sirene e lampeggianti VID e VAD
- Pulsanti di allarme
- Moduli di interfaccia

### Principio di funzionamento

I dispositivi wireless sono spesso installati in ambienti dove il cablaggio rappresenta una sfida poiché la struttura dell'edificio o il suo valore estetico è negativamente influenzato dall'utilizzo dei cavi. Può risultare ad esempio difficile realizzare negli edifici storici i percorsi cavi. Per questi edifici architettonicamente sensibili è stata sviluppata la serie Fusion.

Ad ogni dispositivo Fusion viene assegnato un indirizzo per mezzo della sua base. Questo indirizzo è convertito dall'interfaccia di comunicazione Fusion come un qualsiasi indirizzo di un dispositivo collegato direttamente al cavo loop antincendio.



### Dettagli

- Operatività su doppia banda radio 868 MHz
- Meccanismo anti-manomissione
- Omologazioni di terza parte secondo standard EN
- Semplice installazione
- Tecnologia affidabile
- Fino a 31 dispositivi per interfaccia di comunicazione
- Supporta segnalazione di allarme manomissione

# FC-171-002

## Base wireless per avvisatore (Rossa)

### Specifiche tecniche

#### Generale

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Frequenza Wireless | 868 MHz                    |
| Compatibilità      | Fusion gateway FCX-532-001 |

#### Elettrico

|                                     |                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di alimentatore                | Batterie                                                                                                                                   |
| Batterie                            | 3x AA Alkaline (Panasonic LR6AD Powerline or Varta 4006 Industrial)<br>3x C Alkaline (Panasonic LR14AD Powerline or Varta 4014 Industrial) |
| Tensione di esercizio               | 2.8 to 5 VDC                                                                                                                               |
| Potenza del trasmettitore in uscita | 0 to 25 mW (Auto adjusting)                                                                                                                |
| Cable size                          | NA                                                                                                                                         |

#### Fisico

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Colore                 | Rosso                  |
| Tipo di montaggio      | Montaggio a superficie |
| Posizione di montaggio | Soffitto, Parete       |

#### Ambientale

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| A prova di vandalo    | No                   |
| Temperatura operativa | -10°C to 55°C        |
| Storage temperature   | 5°C to 30°C          |
| Umidità relativa      | < 95% non-condensing |
| Ambiente              | Interno              |

#### Regolatorio

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| Conformità     | CE, REACH, RED (2014/53/EU), RoHS 2, WEEE |
| Certificazioni | CPR                                       |
| Standards      | EN54-25                                   |



In quanto azienda in continua innovazione, Kidde Global Solutions si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita [it.firesecurityproducts.com](http://it.firesecurityproducts.com) online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 30 July 2025 - 12:54