

SC-62-0211-0001-99

SmartCell Wireless Remote Indicator (Fire Detection Indicator Text)

Overview

The SmartCell wireless remote indicator is quick and easy to install and offers individual addressing at the SmartCell control panel.

Features include red fire indication LED, bidirectional 868 MHz communication and an anti-tamper locking mechanism.

This device is third party certified and compatible with the full SmartCell product range.



Dettagli

- Fully wireless
- Quick and easy to install
- Red fire indication LED
- Unique design
- Inbuilt locking mechanism

SC-62-0211-0001-99

SmartCell Wireless Remote Indicator (Fire Detection Indicator Text)

Specifiche tecniche

Generale

Frequenza Wireless	868 MHz
--------------------	---------

Elettrico

Tipo di alimentatore	Batterie
Batterie	3 x ER14505M 3.6 V lithium thionyl chloride batteries (Fanso or Titus)
Consumo di energia	1.46 W max.
Tensione di esercizio	2.7 to 3.65 VDC
Consumo attuale	0.1 to 400 mA

Fisico

Dimensioni fisiche	110 x 39 mm (Ø x D)
Colore	Bianco
Tipo di montaggio	Montaggio a parete
Base di montaggio	Senza fili

Ambientale

A prova di vandalo	Yes
Temperatura operativa	-10 to +55 °C
Temperatura di immagazzinamento	-10 to +30 °C (with batteries)
Umidità relativa	0 to 95% noncondensing
Ambiente	Interno
IP rating	IP21C

Regolatorio

Conformità	CE
Certificazioni	CPR
Standards	EN54-13 EN54-25



In quanto azienda in continua innovazione, Carrier Fire & Security si riserva il diritto di modificare le specifiche del prodotto senza preavviso. Per avere informazioni sempre aggiornate, visita it.firesecurityproducts.com online o contatta il tuo riferimento commerciale.

Last updated on 11 January 2024 - 12:41