

KE-AS3115R-WM-KIT

Avvisatore ottico/acustico VAD indirizzato serie Excellence con isolatore, montaggio parete, corpo rosso, versione KIT. Completo di supporto di montaggio alto e base.

Generalità

L'innovativa gamma Excellence di dispositivi intelligenti indirizzati offre funzionalità avanzate per garantire affidabilità e prestazioni. Grazie a funzionalità che semplificano l'installazione e la manutenzione è la soluzione perfetta per prestazioni complessive eccezionali.

Il KE-AS3115R-WM-KIT è una sirena di allarme con lampeggiante VAD, montaggio a parete, con corpo ROSSO e isolatore di cortocircuito integrato per sistemi di rivelazione incendio serie Excellence. Viene fornito con una base standard (KE-DM3010W) e con una base alta per montaggio in superficie (KE-ASA-AUXR), che ne facilita l'installazione a vista.

È alimentato dal loop incendio con sincronizzazione automatica controllata dalla centrale di rivelazione incendio

Installazione

Per facilitare l'installazione dei sistemi i dispositivi di segnalazione incendio Excellence utilizzano la stessa la base di fissaggio standard dei rivelatori puntiformi Excellence. Ciò consente un cablaggio standardizzato con meno problemi in caso di modifiche al sistema.

Indicatori a LED multicolore locali aiutano a riconoscere lo stato del dispositivo senza dover consultare la centrale di rivelazione incendio.

Configurazione & Funzionamento

La configurazione del dispositivo è controllata dalla centrale di rivelazione incendio e può essere modificata senza dover accedere al dispositivo.

In caso di sovraccarico del loop, tutti i dispositivi di segnalazione Excellence offrono un'esclusiva funzione di "attivazione assistita da batteria", che consente al dispositivo di prendere alimentazione da 3 batterie CR123, che possono essere installate opzionalmente sul dispositivo. L'utilizzo delle batterie protegge il loop da possibili sovraccarichi che potrebbero mettere a rischio il sistema e permettono di collegare fino a 128 dispositivi di segnalazione incendio a qualsiasi loop Excellence. Quando le batterie vengono utilizzate il dispositivo supervisiona lo stato e con un ampio preavviso indica se è necessaria la sostituzione. In condizioni operative standard, le batterie dovrebbero garantire oltre 5 anni di funzionamento senza necessità di sostituzione.

Sicurezza

Il test automatico giornaliero garantisce che, all'attivazione del dispositivo, tutto funzioni come previsto. Il test automatico di pre-attivazione garantisce che venga generato un avviso prima che si verifichi un evento, riducendo al minimo il rischio quando è necessaria una segnalazione di allarme. Grazie all'isolatore di cortocircuito integrato, la continuità di funzionamento è garantita anche in caso di un singolo cortocircuito sul loop incendio.



Dettagli

- Base di fissaggio standard condivisa con rivelatori puntiformi serie Excellence inclusa
- Isolatore integrato di cortocircuito garantisce il funzionamento in caso di un singolo corto sul loop
- Funzione di blocco dispositivo, targhetta per indirizzo e supporto base alta
- Alimentazione da loop e supporto attivazione assistita da batteria che permette di avere sino 128 dispositivi di notifica collegabili sul loop
- Supporta 32 toni di allarme a 4 livelli di allarme configurabili dalla centrale di rivelazione incendio
- 3 livelli di illuminamento VAD impostabili dalla centrale incendio
- Supporto la segnalazione dell'evacuazione in fasi per una flessibilità applicativa
- Test automatico pre e post attivazione per garantire la massima sicurezza
- Sincronizzazione automatica
- Indicatore LED a tre colori per la diagnostica stato per una rapida messa in servizio e ricerca dei guasti

KE-AS3115R-WM-KIT

Avvisatore ottico/acustico VAD indirizzato serie Excellence con isolatore, montaggio parete, corpo rosso, versione KIT. Completo di supporto di montaggio alto e base.

Specifiche tecniche

Generale

Compatibilità	Kidde Commercial Excellence Systems
Metodo di indirizzamento	DIL switch
Monitoraggio	Activated, Battery level, Continuously self-checking, Fault, Open circuit, Short circuit

Elettrico

Tipo di alimentatore	Batterie, Alimentato ad anello
Batterie	3 x CR123 (optional)
Tensione di esercizio	17 to 29 VDC
Comunicazione voltaggio	4 to 11 V pulsed
Consumo attuale	250 µA (Quiescent) 1.4 mA (Activated - from the loop with batteries installed) Refer to installation sheet for consumption values when only loop powered
Numero di terminali di connessione	6
Specifiche cavo	1 to 2.5 mm Ø / 0.8 to 5.2 mm² / AWG 18 to 10

Sirena

Livello di uscita	55 to 102 dB(A) - Tone dependent
Regolazione livello di uscita	4 levels
Frequenza	User selectable
Toni selezionabili	32
Sincronizzazione	Supported
Numero di stadi	3

VAD

Colore	Red
Intervallo	W-2-6 (Low) / W-2.4-6.5 (Mid) / W-2.4-8 (High)
Copertura del pavimento	< 64 m²
Frequenza Flash	0.5 Hz (1 flash every 2 s)
Sincronizzazione	Supported

Isolamento

Tipo	Negative line break
Loop corrente	5 mA (isolated)
Resistenza serie	<0.08 Ω
Switch corrente	1.05 A (continuous) / 1.4 A (pulsed)
Corrente di dispersione	<1 mA
Tensione di isolamento	14 to 15.5 VDC
Voltaggio di riconnessione	14 to 15.5 VDC

Fisico

Dimensioni fisiche	110 x 129 mm (Ø x H)
Peso netto	520 g
Colore	Rosso (RAL 3001)
Tipo di montaggio	Montaggio a soffitto
Posizione di montaggio	Parete
Altezza di montaggio	Up to 2.4 m
Base di montaggio	Profondo
Materiale	PC / ABS
Trama	Smooth

Ambientale

A prova di vandalo	No
Temperatura operativa	-10 to +55°C
Temperatura di immagazzinamento	-25 to +70°C
Umidità relativa	5 to 95% noncondensing
Ambiente	All'aperto
IP rating	IP21C

Regolatorio

Conformità	CE, REACH, RoHS 3, WEEE
Certificazioni	CPR
Standards	EN54-3, EN54-17, EN54-23

